


## POZNÁMKA

V ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČÍCH BUDE PROVEDENA NOVÁ EL. VÝZBROJ – VODIČE, SVORKOVNICE, JISTIČE.

DLE ČSN 73 0810 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PŘÍVODY K PŘÍVODNÍ POUŠTĚKOVÉ SKŘÍNĚ "RS", BUDOVOU VEDOU V OCELOVÉ OCHRANICÉ PO CELE SVÉ TRASE. POŠTUPY HLAVNÍCH STUPOVACÍCH SVORKOVNIC JE PROVEDENO DĚMÁ PÁRÍ KABELŮ: 3x 1–YY 95mm<sup>2</sup> + 1x 1–YY 70mm<sup>2</sup>,  
K HLAVNÍ OCHRANĚ PŘIPOJENÉ "HOP" JE VEDEN KABEL H07V-K 35mm<sup>2</sup> DO VŠECH "RE" – VIZ TATO PD.  
V HODINĚ 12.00 JE VYKONÁNA PŘÍPRA PRO ROZVOZ RE. INSTALACE V BYTECH V ROZVOZU RE.  
JISTIČE PŘED ELEKTROMĚRY JEDNOTLIVÝCH BYTŮ BUDOÚ PŮVODNÍCH AMPERKÝCH HODNOT – NUTNÁ KONTROLA PŘED ZAKOUPEMÍ JISTIČŮ.  
PŘÍVODY K JEDNOTLIVÝM BYTŮM JSOU VEDENY, DLE POŽADAVKŮ INVESTORA, KABELY CHCHV-R 5x6mm<sup>2</sup> + VODIČ  
A "HOP", SBĚRNŮ BYTŮ, PŘIPOJÍTE VŠEKRE VODNĚ ČÁSTI, KTERÉ PŘICHAZÍ JE O OBJEKTU, DLE ROZVODY VODY.  
POPŘ. KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ, VYTAH, KABELOVÉ ROSTY, ROZVODY TELEKOMUNIKACE, ROZV. POKA, PLYNU, VŠECHNY "PA" SBĚRNŮ  
ELEKTROMĚRY ROZVÁDĚČŮ RE, A DÁLĚ "RS...", "RM" A "RV".  
PRO BYTOVÉ ROZVODNICE BUDE VYMĚNĚN POUZE PŘÍVODNÍ KABEL.

**ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ "RE":**  
 Stávající přístrojovou náplň rozvodnic a rozvaděčů demontovat.  
 Novou přístrojovou náplň osadit na DIN lištu podle rozmístění přístrojů.  
 Vyrobit nový krycí plech s výřezy  
 Dveře rozvodnice se opraví a doplní zámky  
 Proveďte se nový vrchní náter

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler		
INVESTOR	Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
NÁZEV AKCE	Oprava elektroinstalace ve společných prostorech BD Čs. Armády 1053, Bohumín		STUPĚŇ PD	DPS
			DATUM	01/2025
MÍSTO STAVBY	Čs. Armády 1053, Bohumín		ZAK. ČÍSLO	25-033
OBJEKT			FORMÁT	420x630
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH	Přehledové schéma páteřního rozvodu			13